

GENERADOR HUG1300P



Nivel de combustible visible

El indicador transparente de combustible facilita la comprobación del nivel de combustible.

Generador pequeño, compacto y duradero con salida de 1,5 kW (50Hz) para una alimentación eficiente de hogares y lugares de trabajo. Depósito de combustible de 6 litros, para un rendimiento resistente y confiable gracias a su motor de gasolina de arranque fácil en todas las condiciones. El diseño ergonómico permite una fácil portabilidad, mientras que un tablero fácil de usar significa facilidad de uso, incluso en emergencias.



Especificaciones Técnicas

Motor	Husqvarna 4T
Potencia	1,5 kW a 3000 rpm (50 Hz) 1,8 kW a 3600 rpm (60 Hz)
Cilindrada	98,5 cc
Peso	29,2 kg
Cap Tanque de combustible	6 L
Potencia nominal	800 W (50 Hz) 1000 W (60 Hz)
Potencia máxima	1000 W (50 Hz) 1200 W (60 Hz)
Salida AC	110 V
Salida DC	12 V (8,3 A)
Autonomía (50% de carga)	11 h