


GENERADOR HUG3200P



Tapón de combustible externo para reabastecimiento de combustible

Tapón de combustible externo para reabastecimiento de combustible fácil

Generador de salida de tamaño medio de 3,6 kW (50Hz) para alimentar hogares y lugares de trabajo cuando el suministro de electricidad es limitado. El tanque de 14 litros garantiza un rendimiento continuo de un motor de gasolina resistente, confiable y de fácil arranque en todas las condiciones.



Especificaciones Técnicas

Motor	Husqvarna
Potencia	3,6 kW a 3000 rpm (50 Hz) 4,3 kW a 3600 rpm (60 Hz)
Cilindrada	212 cc
Peso	51,0 kg
Cap Tanque de combustible	14 L
Potencia nominal	2800 W (50 Hz) 3000 W (60 Hz)
Potencia máxima	3000 W (50 Hz) 3200 W (60 Hz)
Salida AC	110 V / 220 V
Salida DC	-
Autonomía (50% de carga)	12 h

